

# USA,SAU 等 eSIM 設定方法 (iOS 版)

QR コードの読み込みは必ず Wifi 環境下です

01



ホーム画面上「設定」  
→「モバイル通信」  
→「eSIM を追加」

02



→「QR コードを使用」  
→「QR コードをスキャン」

03



QR コードをスキャン  
通信事業者から提供された QR コードを枠内に入れてください。  
QR コードがない場合は、アクティベーションコードを手動で入力することもできます。

詳しい情報...

詳細情報を手動で入力

04



eSIM をアクティベート  
Hutchison HK からの新規 eSIM をアクティベートする準備ができました。

続ける

→メールにて送信される QR コードを他端末等で表示  
→表示した QR コードを読み込む  
※手動入力用コードをご希望の場合は QR コード下記載の数字を明記の上、販売店にご依頼ください

05



どの種類のプランをご利用ですか?  
旅行用の eSIM で利用しているデータプランの種類を選択してください。

データ通信のみ  
通話とテキストメッセージングは含まれていませんが、Web の閲覧、経路の検索、および他のアプリの使用が可能です。

音声通話とデータ  
通話、テキストの送受信、Web の閲覧、経路の検索、および他のアプリの使用が可能です。

続ける

06



旅行用の eSIM の設定が完了しました  
Hutchison HK の eSIM が使用できるようになりました。  
iPhone で海外にいることが検知され、このプランをオンにするように通知されます（まだオンにしていない場合）。

完了

07



→「データ通信のみ」にチェックを入れる  
→「続ける」

→「完了」

08



Hutchison HK 08-01

モバイル通信プランの名称

08-03

この回線をオンにする

08-02

Hutchison HK

ネットワーク選択

自分の番号

Wi-Fi 通話

音声通話とデータ

08-05

モバイルデータ通信ネットワーク

08-04

データモード

標準

IP アドレスのトラッキングを制限

08-06

「メール」と Safari あなたの IP アドレスを既知のトラッカーに対して非公開にすることで、IP アドレスのトラッキングを制限します。

→08-01 画面上部に「Hutchison HK」という表示があることを確認  
→08-02 「この回線をオンにする」がオンになっていることを確認  
→08-03 「モバイルプランの名称」

→08-04 「モバイルデータ通信ネットワーク」がオフになっているか確認  
→08-05 「音声通話とデータ」が LTE になっているか確認  
→08-06 「IP アドレスのトラッキングを制限」がオフになっているか確認

※端末状況によっては違う表示名で読み込まれている場合があります。回線がオフになっていると「以前～」という表示になっている事もあります。  
その場合、SIM 欄回線を上から順番に開きオンにしてください。08 画面上部に「Hutchison HK」という表示があれば本回線です。

# USA,SAU 等 eSIM 設定方法 (iOS 版)

09



→「副回線」やカスタム名称（カスタムラベルを編集）で任意の名前をつける  
(本資料では「カスタム名称：旅行 -Hutchison HK」のままとします)  
→「戻る」

10



→08 画面に戻り、08-04 「モバイルデータ通信ネットワーク」  
→「モバイルデータ通信」欄及び「インターネット共有」欄に APN が入力されていることを確認  
※APN:mobile.three.com.hk  
ユーザ名/パスワード：空欄  
※「LTE 設定（オプション）」欄の表示があればどちらにも入力  
○テザリング（インターネット共有）欄は APN 情報が異なります！  
APN : share.three.com.hk  
※テザリングしない場合「インターネット共有」欄に入力しなくとも OK  
→「戻る」

11



→08 画面に戻り、08-05 「音声通話とデータ」  
→「LTE」もしくは「4G」を選択  
※5G プランの場合は「5G オート」や「5G オン」でも可  
※表示があれば  
→「VoLTE」をオンにする  
→「戻る」

12



→08 画面に戻り  
→データローミングをオン

13



→「モバイル通信」に戻り  
→「モバイルデータ通信」が「Hutchison HK」が選択されていることを確認  
※「モバイルデータ通信の切替を許可」はオフにして下さい  
※オンにすると eSIM 回線が不安定時に他回線に自動的に切り替わります。  
※日本回線を使わない場合は「日本回線」をオフにしてください。  
(本資料の場合は「Hutchison HK」以外を全てをオフ)

14



「設定」に戻り  
→「Wi-Fi」をオフにする  
→「機内モード」をオフにする  
→この状態で現地入りし、端末を再起動

## ※※注意事項※※

※日本国内で設定すると開通してしまいます。  
(日数カウントは始まりますが、日本では通信出来ません。)  
そのため現地にてご設定ください。  
※日数に余裕がある場合は、日本で事前設定も可能ですが、  
設定=開通すると利用の有無を問わず、日数カウントは進行し続けます。  
(日本で設定する場合：12 番まで完了させ、13 番で日本回線をオン、  
Hutchison HK 回線をオフにしてください。)  
(現地入り後：13 番で Hutchison HK 回線をオン、日本回線をオフにしてください。※14 番～)  
※上手くいかない、開通しない当の場合には QR コードの下  
「898 からはじまる数字」とご利用端末を明記の上  
その画面のスクリーンショットをつけて販売店にご連絡ください。

※初回に QR コードの読み込み=回線のダウンロードをした端末でのみ有効です。その他の端末で読み込もうとしてもエラーになります。

※初回ダウンロードが完了しておらず端末に回線情報が存在する場合には  
2 度目のダウンロードはエラーになります。  
日本にてダウンロードした場合アクティベーション出来ない事は  
仕様です。アクティベーション出来ずともその後の設定は可能です。  
設定等については QR コードファイル名の「898 からはじまる数字」と  
ご利用端末を明記の上、その画面のスクリーンショットをつけて  
まずは販売店にご連絡ください。  
設定に確認などはさせていただきます。

※プリペイド商品につき再発行は出来ません。  
いかなる理由においても端末を跨いでのご利用は出来かねます。  
また操作不備などによるお客様都合での返品交換は承れません。