国内 eSIM 設定方法(Android 版)

必ず Wifi 環境下でご設定ください



メール記載の URL から専用ページ にアクセス →「重要事項説明に同意する」に

チェック

→「アクティベーションコード発行」

180 EM 10 GB

→roKı

ネットワークと

インターネット

運話とSMS

★ 機内モード ⊚ テザリング

O データセーバー

プライベート DNS

▼ Wi-Fi とモバイルネットワーク

■ EN 0000-1000-0000-1166 180 □ 10_{GB} 停止 発行中 ■ご利用開始までの流れは<u>こちら</u>

> コード発行中 ※通常 15 分~ 3 時間 キャリア側メンテナンス中 (毎 週火曜 22 時~水曜 9 時) は発 コード発行完了まで待機



発行完了後→「OK」



→発行後 →「Android 端末の場合」 →表示されるコードをコピー ホーム画面上「設定」 →「ネットワークとインターネット」 →۲SIM」



→「+SIM の追加」



→「eSIM を設定」

国内版 eSIM 設定方法



→下にスクロール

国内版 eSIM 設定方法

+ : APN -このユーザーはアクセスポイント名設定を利用 できません

→「+」新規作成




必要事項を入力する

名前: ppsim APN: ppsim.jp ユーザー名:pp@sim パスワード:jpn

認証タイプ:PAPorCHAP その他項目:初期値もしくは空欄



→「保存」



今作成した「ppsim」に チェックを入れる



ネットワークとインターネッ トに戻り

→「機内モード」がオフになっ ていることを確認

→「Wifi」をオフにする

→端末の再起動



→アンテナピクト横に「4G」または 「LTE」表示が出れば開通完了 →インターネット閲覧等で通信を確か めてください

※キャリア側メンテナンス中(毎週火 曜22時~水曜9時)は開通出来ません。 ※一度の再起動で開通しない場合、時 間をおいて再起動を繰り返してくださ

※残量や期間の確認は 01 の URL よりご

※上手くいかない、開通しない場合には 01 記載の「ユーザ ID」を記載の上、 その画面のスクリーンショットを付けて販 売店にご連絡ください。

※開通しない、上手くいかないからと 回線情報の削除は絶対にしないでください。 一度ダウンロードした回線は再度ダウン

まずは販売店にお問い合わせをお願いいた

※一度回線情報を削除してしまうと復旧は

削除に伴う返品交換も承れませんのでご

※プリペイド商品につき再発行は出来ませ

その為、いかなる理由においても端末を 跨いでのご利用は出来かねます。

※プリペイド商品のため、お客様都合での 返品交換は承れません。